

LUPUS - XT1 Plus Starter Pack

Technische Daten der XT1 Plus Zentrale:

Maße	200x165x30mm (BxHxT)
Gewicht	0,51 kg
Max. Anzahl Sensoren	80 (2 Areas mit 3 Home-Modi) Maximal 40 ZigBee Geräte - mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich Funkrelais 12014 – kein Limit
Max. Anzahl Geräte	Funkrepeater V1 – maximal 10 Funkrepeater V2 – kein "Gerät"; gilt als Sensor
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras (zählen auch als Sensoren)	6
Max. Anzahl IP-Kameras	4
Sabotageschutz der Zentrale	Ja, Gehäusehinterseite
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
Statusanzeige	Ja
Batterieanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
Interne Speicherung der Bilder FTP / E-Mailbildversand	Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera Ja
Alarmierungsmöglichkeiten	Contact-ID via TCP/IP (proprietär), SIA DC09, E-Mail, SMS (via Internet-Drittanbieter), Push Notification
Funkfrequenz	868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way)
ZigBee Protokoll	ZBS v2.9.2.6.1
Zugriff via	PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Android / Apple Smartphones und Tablets (LUPUSEC App) - Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig
Verschlüsselung	SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung
Funkleistung	RF: max. 16mW (12dBm) ZigBee: max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsversorgung	1100 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 9V DC
Arbeitstemperaturen	-10 bis +45°C
Max. Luftfeuchtigkeit	bis 90% (nicht kondensierend)

Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Funktionen	Scharf-, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Gas, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung
Erhältliche Zusatzkomponenten:	Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Sprachen (Webserver, nicht APP)	Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch
Interne Sirene	Ja, 94dB

Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT1 unterstützen	Alec Sicherheitssysteme GmbH Bavaria Werkschutz GmbH Emil Weber GmbH & Co. KG HWS Wachdienst Hobeling GmbH INSOCAM's AM/Win SecuConcept Securitas Sicherheit-Nord GmbH & Co KG Stadtritter GmbH STANLEY Security Deutschland GmbH
---	--

Richtlinienkonform mit Garantierte Softwareupdates (gemäß VDP)	EN50131 Grad 1 Für sechs Jahre ab Verkaufsdatum
--	--

Lieferumfang:

1 x XT1 Plus Zentrale mit Zubehör	1 x Bewegungsmelder V2
1 x Fenster- / Türkontakt V2 mit Zubehör	1 x Kurzanleitung
1 x Wandhalterung	1 x 9V DC Netzteil
1 x 1,50 Meter LAN-Kabel	